

LANGATTOMIEN VERKKOJEN (wifi) käyttöönotto

Uudessa valokuitupääteessänne (Innbox) on myös langattomien verkkojen tukiasema (wifi 2.4 GHz ja 5 GHz). Mikäli haluat ottaa langattomat verkot käyttöön, toimi seuraavasti:

1. Liitä tietokoneesi johonkin valokuitupäätteen neljästä LAN-portista (keltaiset liittimet) cat -verkkokaapelilla.
 - a. Avaa tietokoneesi selain ja kirjoita selaimen osoitekenttään langattomien verkkojen hallintaosoite: 192.168.1.1 ja kirjaudu
 - b. Käyttäjätunnus: *user*
 - c. Salasana: *user* ja paina Kirjaudu Sisään -painiketta.

2. Kun olet päässyt kirjautumaan hallintanäkymään, valitse kohta Wireless -> 2,4 GHz ja laita rasti valintaruutuun "Enable Wireless"

3. Voit antaa haluamasi verkkonimen (SSID) ja tallenna muutokset Apply/Save -painikkeella. Nimessä ei saa olla ääkkösiä.

- Enable Wireless
- Hide Access Point
- Clients Isolation
- Disable WMM Advertise
- Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)

SSID:

4. Tee kohdat 2. ja 3. uudelleen jos määrität myös WiFi 5G Hz:n käyttöön. Huom! Aluksi valitse kohta Wireless -> 5 GHz

5. Voit vaihtaa verkkojen salasanat vastaavasti haluamaksesi kohdassa: **Wireless -> 2,4 GHz -> Security ja Wireless -> 5 GHz -> Security:**
6. [Click here to display](#) näyttää tämänhetkisen salasanan kohdassa WPA/WAPI passphrase:

INNBOX2842007904

WORLD IN A BOX

Device Info

Advanced Setup

Wireless

2.4 GHz

Basic

Security

MAC Filter

Wireless Bridge

Advanced

Station Info

5 GHz

Mesh

Voice

Management

Logout

Wireless -- Security

This page allows you to configure security features of the wireless LAN interface.
You may setup configuration manually
OR
through WiFi Protected Setup(WPS)
Note: When both STA PIN and Authorized MAC are empty, PBC is used. If Hide Access Point enabled or Mac filter list is empty with "allow" chosen, WPS2 will be disabled

WPS Setup

Enable WPS

Manual Setup AP

You can set the network authentication method, selecting data encryption, specify whether a network key is required to authenticate to this wireless network and specify the encryption strength.
Click "Apply/Save" when done.

Select SSID:

Network Authentication:

Protected Management Frames:

WPA/WAPI passphrase: [Click here to display](#)

WPA Group Rekey Interval:

WPA/WAPI Encryption:

WEP Encryption:

7. Anna haluamasi salasana kohdassa WPA/WAPI passphrase: ja tallenna **Apply/Save** - painikkeella. Salasanassa on oltava vähintään 8 merkkiä (numeroita, kirjaimia, erikoismerkkejä, ei ääkkösiä).
8. **Huom! Salasanat voi muuttaa langattomille verkoille 2,4 GHz ja 5 GHz. Salasana voi olla myös sama molemmille langattomille verkoille.**
9. Kirjautu ulos sovelluksesta "Logout" -painikkeella. Pöytälaiteessa pitäisi palaa vihreä ledi kohdassa WiFi 2,4G ja WiFi 5G, jos määrittelit molemmat langattomat verkot käyttöösi.
10. Testaa verkkojen toiminta jollain langattoman verkon pöytälaiteella.

Mikäli wifi -verkkojen käyttöönotossa ilmenee ongelmia, ole yhteydessä asiakaspalveluumme joko sähköpostilla: asiakaspalvelu@kuuskaista.com tai puhelimitse 044 773 2127.